

Cordless DT190

BusinessPhone Communication Platform

Quick Reference Guide



Snelle referentieids

Draadloos telefoontoestel DT190

De snelle referentieids bevat korte beschrijvingen van de basisfuncties. Meer over alle beschikbare functies vindt u in het desbetreffende gebruikershandboek. Het volledige Gebruikershandboek

is als elektronisch formaat voor on line raadpleging of als uitdraai beschikbaar op de bijgevoegde Telefoon Toolbox CD-ROM of op <http://www.ericsson.com/enterprise>.

In-/uitschakelen

Inschakelen:  (totdat display licht geeft)



Uitschakelen:  (totdat display leeg wordt)

Oproepen beantwoorden


Beantwoorden: 


Gesprek beëindigen: 

Gesprekken voeren

Interne oproepen: Toestelnr. 
of Lijntoegangscade +
Extern nr. 

Uit het telefoonboek:  (Telefoonboek)
Voer letter in
↑ of ↓ Naam 

Het laatste externe nr.
opnieuw kiezen: * * * 

Algemeen afgekort
nummer: Afgekort nr. 

Individueel afgekort
nummer: * *
Afgekort nr. 0 - 9


Nummer uit lijst Gemiste  (lijst Gemiste
gesprekken) kiezen: gesprekken)
↑ of ↓ Nummer 

Nummer uit Gespreklijst  (Gespreklijst)
opnieuw kiezen: ↑ of ↓ Nummer 

Bezettoon of geen antwoord

Automatisch
terugbellen: 5 
Niet opgelegd wanneer
teruggebeld wordt
(AT, BE, BR, DE, DK: 6)

Bezettoon of geen antwoord

Wacht indien bezet: 4 Draadloos toestel niet
opgelegd laten
(AT, BE, BR, DE, DK: 5)

Opschakeling: 8 (AT, BE, BR, DE, DK: 4)

Informatieverzoek

Lopend gesprek: R Gesprek 3de partij

Ruggespraak houden:

Tussen gesprekken: R 2

Gesprek beëindigen: R 1

Conferentie

Lopend gesprek: R Gesprek 3de partij
R 3 (Tot stand brengen)
 (Laten)

Doorverbinden

Gesprek doorverbinden: R Gesprek 3de partij

(voor of na beantwoorden)

Volume/uitschakelcontrole

Luidsprekervolume: ↑ of ↓ (alleen tijdens
gesprek)
OK (om permanent op te
slaan)

Belsignaal aan/uit: * lang drukken

Toetsblokkering

Toetsenblok blokkeren: # lang drukken


Toetsenblok deblokkeren: # lang drukken

Gesprek doorverbinden

- Vaste omleiding: * 2 1 # 
- Annuleren: # 2 1 # 
- Individuele interne omleiding: * 2 1 * Toestelnr. # 
- Annuleren: # 2 1 # 
- Volg mij: * 2 1 *
Eigen toestelnr. * 
Nieuw toestelnr. # 
- Annuleren: # 2 1 *
Eigen toestelnr. # 
- Individuele externe omleiding: * 2 2 * Lijntoegangscode + Extern nr. # 
- Annuleren: # 2 2 # 
- Reactiveren: * 2 2 * # 

Berichten

Stuur een bericht, wanneer de opgeroepen aansluiting bezet is of niet antwoordt.

- Bel mij: 9 #
- Stem: 9 9 Spreek
- Afspelen: *
- Heropnemen: 9 Spreek
- Zenden: #
- Berichten opvragen: 



Dicteerfunctie

- Bericht opnemen: * 5 8 #  Spreek
- Afspelen: *
- Heropnemen: 9 Spreek
- Stop en bewaar: 

Wachtwoord wijzigen






- Nieuw wachtwoord # * 7 2 *
kiezen: Huidig wachtwoord (standaard: 0000)
* Nieuw wachtwoord # 

Systeemtelefoonboek

- Toegang interne nummers: * 0 #  Voer de eerste letter(s) van de naam in
- Toegang algemene verkorte nummers: # 0 *  Voer de eerste letter(s) van de naam in
- Zoek: #
- Scrol voorwaarts: 0
- Scrol achteruit: *
- Bel: #
- Opnieuw zoeken: 1

Verlaat het telefoonboek: 

Informatie

- Vooraf bepaalde tekst invoeren: * 2 3 *
Voer informatie aanvullen in (zie tabel) # 
- Voer stem in: * 2 3 *  9 Spreek
- Afspelen: *
- Heropnemen: 9 Spreek
- Zenden: # 
- Opslaan of opgeslagen informatie gebruiken: * 2 3 * # 
- Informatie wissen: # 2 3 # 

	Info code	Informatie aanvullen
Retourtijd	1	uur (00-23) minuten (00-59)
Datum van terugkomst	2	maand (01-12) dag (01-31)
Lunch	3	terug om, uur minuten
Vergadering	4	terug om, uur minuten
Vakantie	5	terug, maand dag
Ziekte	6	terug, maand dag